



## ECON-X ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

### ECON-X Emergency Routing Luminaries



**TANIM:** Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesine ihtiyaç duyulur. Alfamax ECON-X acil yönlendirme armatürlerinin isteğe göre büyük ve küçük ebatlarda üretimi yapılabilir. Üzerinde acil durumlarda çalışan yeşil flaşörü bulunan ürün 1 adet AA tipi metal hidrat pil ile 3-5 saat elektrik kesintilerinde ve acil durumlarda çalışmaya olanak sağlar.

**DEFINITION:** In all buildings with more than one exit, emergency guidance is required so that the users can easily access the exits. Alfamax ECON-X emergency routing luminaires can be produced in large and small sizes upon request. The product, which has a green flashing device that works in emergencies, allows working 3-5 hours in power cuts and emergency situations with 1 AA type metal hydrate battery.

#### TEMEL ÖZELLİKLER

- Alevlenmeyen ABS Hammaddeden üretilmiştir.
- Kaçış yönünü belirten farklı semboller
- Acil durumda 3-5 saat çalışma süresi
- Kolay montaj ve de montaj
- Yüksek gerilime karşı koruma
- Beyaz yüzeye yeşil ve yeşil yüzeye beyaz LED seçenekleri
- SMD Kart Tasarımı
- Yüksek kalite ve güvenilirlik

#### MAIN FEATURES

- Made of non-flammable ABS raw material.
- Different symbols indicating the escape direction
- 3-5 hours working time in an emergency
- Easy assembly and assembly
- Protection against high voltage
- Green to white surface and white LED options to green surface
- SMD Card Design
- High quality and reliability

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating Voltage	220-250 VAC
Power	2W
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Mounting Type	Wall Type
Lighting Element	8 ultra bright LED
Cable	3x1.5 NY
Dimensions	300x170x40 mm
Weight	500 gr